

Den Press-to-Test Modus starten:

1. TI-Nspire ausschalten (*ctrl + on*)
2. *esc + on* solange drücken, bis der Rechner aufleuchtet und ein *Press-to-Test* Fenster sich öffnet.
3. Hier können zusätzlich noch bestimmte Funktionen gesperrt werden.
4. Um den TI zu sperren, unten im Fenster auf *Modus aufrufen* gehen.
5. Jetzt wird der Taschenrechner neu starten.
6. Nach dem Hochfahren öffnet sich wieder das Fenster *Press-to-Test*, aber diesmal kann der Modus nicht geschlossen werden.
7. Solange sich der Rechner noch im Press-to-Test Modus befindet, leuchtet ein grünes oder gelbes Licht an der Oberseite.

Den Press-to-Test Modus beenden:

Mit dem Computer:

1. Einen Ordner mit dem Namen "Press-to-Test" auf dem Computer erstellen
2. TI-Nspire Software öffnen und ein leeres Dokument anlegen.
3. Dieses im Ordner unter dem Namen "Exit Test Mode" speichern. Wichtig ist hierbei die Groß- und Kleinschreibung.
4. Mit der Software den Ordner in das Heimverzeichnis senden.

Durch einen anderen TI-Nspire:

1. Das Gerät an einen anderen Handheld anschließen, der nicht im Press-to-Test Modus ist .
2. Zu Eigene Dateien (2) navigieren.
3. Dort auf *doc* drücken und im erscheinenden Fenster unter *Press-to-Test*, *Press-to-Test verlassen* auswählen.